



### 产品描述:

#### 0.5W 3KVDC 隔离单、双输出 DC/DC 电源模块

TPV-W5系列提供正负双输出和单输出,工业级环境温度,用于PCB安装的国际标准结构。此系列产品小巧,效率高,低输出纹波及能承受3000V以上的耐压,用于需要正负电压或单输出和高隔离电压的场合。封装有SIP和DIP可选。

## 产品特性

工作温度范围 -40℃到 105℃ 单双输出可选 国际标准引脚

CE 认证 / 输出电压: 3.3V,5V,9V,12V,15V,24V /±5V,±9V,±12V,±15V

M III					,100	
型指导						
产品编码	额定输入电压	输出电压	输出电流(Max./Min)	效率(满载) 典型值	######################################	
) 009用1月	V	V	mA	%	封装方式	
TPV0303DA-W5	3.3	3.3	152/15.2	72	DIP	
TPV0305DA-W5	3.3	5	100/10	72	DIP	
TPV0505DA-W5	5	5	100/10	72	DIP	
TPV0509DA-W5	5	9	55.5/5.55	75	DIP	
TPV0512DA-W5	5	12	41.7/4.17	76	DIP	
TPV0515DA-W5	5	15	33.3/3.33	78	DIP	
TPV0303SA-W5	3.3	3.3	152/15.2	72	SIP	
TPV0305SA-W5	3.3	5	100/10	72	SIP	
TPV0505SA-W5	5	5	100/10	83	SIP	
TPV0509SA-W5	5	9	55.5/5.55	75	SIP	
TPV0512SA-W5	5	12	41.7/4.17	76	SIP	
TPV0515SA-W5	5	15	33.3/3.33	78	SIP	
TPV0524SA-W5	5	24	20.84/2.084	79	SIP	
TPV1205DA-W5	12	5	100/10	72	DIP	
TPV1209DA-W5	12	9	55.5/5.55	75	DIP	
TPV1212DA-W5	12	12	41.7/4.17	77	DIP	
TPV1215DA-W5	12	15	33.3/3.33	78	DIP	
TPV1205SA-W5	12	5	100/10	72	SIP	
TPV1209SA-W5	12	9	55.5/5.55	75	SIP	
TPV1212SA-W5	12	12	41.7/4.17	77	SIP	
TPV1215SA-W5	12	15	33.3/3.33	78	SIP	
TPV1505SA-W5	15	5	100/10	72	SIP	
TPV1512SA-W5	15	12	41.7/4.17	74	SIP	
TPV1515SA-W5	15	15	33.3/3.33	78	SIP	
TPV0505D-W5	5	±5	±50/±5	72	DIP	
TPV0509D-W5	5	±9	±27.75/±2.775	77	DIP	
TPV0512D-W5	5	±12	±20.85/±2.085	78	DIP	
TPV0515D-W5	5	±15	±16.65/±1.665	80	DIP	
TPV0305S-W5	3.3	±5	±50/±5	72	SIP	
TPV0505S-W5	5.5	±5	±50/±5	72	SIP	
TPV0509S-W5	5	±9	±27.75/±2.775	77	SIP	
TPV0509S-W5	5	±12	±20.85/±2.085	78	SIP	
TPV0512S-W5	5	±15	±16.65/±1.665	80	SIP	
TPV1205D-W5	12	±15	±50/±5	72	DIP	
TPV1209D-W5	12	±9	±27.75/±2.775	74	DIP	
TPV1212D-W5	12	±9 ±12	±27.75/±2.775 ±20.85/±2.085	76	DIP	
TPV1212D-W5	12	±15	±16.65/±1.665	77	DIP	
TPV1215D-W5	12	±15	±10.05/±1.005 ±50/±5	72	SIP	
TPV1209S-W5	12	±9	±27.75/±2.775	74	SIP	
TPV1209S-W5	12	±9 ±12	±27.75/±2.775 ±20.85/±2.085	74	SIP	
TPV12125-W5	12	±12 ±15	±20.85/±2.085 ±16.65/1±.665	76	SIP	
TPV1505S-W5	15	±15	±10.05/1±.005 ±50/±5	72	SIP	
TPV1505S-W5	15	±5 ±12	±20.85/±2.085	74	SIP	
TPV15125-W5	15	±12 ±15	±20.85/±2.085 ±16.65/±1.665	74 78	SIP	

以上型号在编码后带 "P"为具有持续短路保护功能,例如: TPV0505SAP-W5。在编码后带 "/4H"为 4KVDC 隔离,例如: TPV0505SAP-W5/4H.

www.gztoppower.com TEL:020-62162688 EMAIL:sales@gztoppower.com 第 1 页 共 4 页



型手册					
产品编码	额定输入电压	输出电压	输出电流(Max./Min)	效率(满载) 典型值	封装方式
	V	V	mA	%	ゴスタノエバ
TPV2405DA-W5	24	5	100/10	71	DIP
TPV2409DA-W5	24	9	55.5/5.55	79	DIP
TPV2412DA-W5	24	12	41.7/4.17	80	DIP
TPV2415DA-W5	24	15	33.3/3.33	81	DIP
TPV2403SA-W5	24	3.3	152/15.2	70	SIP
TPV2405SA-W5	24	5	100/10	71	SIP
TPV2409SA-W5	24	9	55.5/5.55	79	SIP
TPV2412SA-W5	24	12	41.7/4.17	80	SIP
TPV2415SA-W5	24	15	33.3/3.33	81	SIP
TPV2424SA-W5	24	24	20.84/2.084	77	SIP
TPV4805DA-W5	48	5	100/10	71	DIP
TPV4809DA-W5	48	9	55.5/5.55	79	DIP
TPV4812DA-W5	48	12	41.7/4.17	80	DIP
TPV4815DA-W5	48	15	33.3/3.33	81	DIP
TPV4803SA-W5	48	3.3	152/15.2	71	SIP
TPV4805SA-W5	48	5	100/10	71	SIP
TPV4809SA-W5	48	9	55.5/5.55	79	SIP
TPV4812SA-W5	48	12	41.7/4.17	80	SIP
TPV4815SA-W5	48	15	33.3/3.33	81	SIP
TPV2405D-W5	24	±5	±50/±5	71	DIP
TPV2409D-W5	24	±9	±27.75/±2.775	79	DIP
TPV2412D-W5	24	±12	±20.85/±2.085	80	DIP
TPV2415D-W5	24	±15	±16.65/±1.665	81	DIP
TPV2405S-W5	24	±5	±50/±5	71	SIP
TPV2409S-W5	24	±9	±27.75/±2.775	79	SIP
TPV2412S-W5	24	±12	±20.85/±2.085	80	SIP
TPV2415S-W5	24	±15	±16.65/±1.665	81	SIP
TPV4805D-W5	48	±5	±50/±5	71	DIP
TPV4809D-W5	48	±9	±27.75/±2.775	79	DIP
TPV4812D-W5	48	±12	±20.85/±2.085	80	DIP
TPV4815D-W5	48	±15	±16.65/±1.665	81	DIP
TPV4805S-W5	48	±5	±50/±5	71	SIP
TPV4809S-W5	48	±9	±27.75/±2.775	79	SIP
TPV4812S-W5	48	±12	±20.85/±2.085	80	SIP
TPV4815S-W5	48	±15	±16.65/±1.665	81	SIP

以上型亏任编码后帝"P"为具有持续短路保护切能,例如:TPV24055AP-W5


输入特性					
参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	3.3V 输入产品	2.9	3.3	3.6	V
输入电压范围	5V 输入产品	4.4	5	5.6	V
输入电压范围	12V 输入产品	11	12	13.3	V
输入电压范围	15V 输入产品	13.4	15	16.4	V
输入电压范围	24V输入产品	22	24	26.5	V
输入电压范围	48V输入产品	43	48	53	V

www.gztoppower.com TEL:020-62162688 EMAIL:sales@gztoppower.com 第 2 页 共 4 页




最大额定值							
短路保护	1秒						
焊点距离外壳1.5mm,10秒	300℃						
内部功耗	540mW						
输入电压 Vin, TPV3.3 产品	5.5V						
输入电压Vin,TPV05 产品	6.6V						
输入电压Vin,TPV12产品	14.5V						
输入电压Vin,TPV15产品	18V						
输入电压 Vin,TPV24产品	28V						
输入电压Vin, TPV48产品	54V						
输出特性							
参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
额定功率	在温度范围-40℃到 105℃			0.5	W		
输出电压精度	见输出电压精度曲线图						
线性调整率	输入电压+/-5%的变化		1.0	1.2	%/%		
绝缘特性				AI			
参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
绝缘电压	测试1分钟	3000			VDC		
绝缘电阻	力[]1000VDC	1			GΩ		
一般特性							
参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
开关频率	3.3V输入产品		95		kHz		
开关频率	5V输入产品		120	140	kHz		
开关频率	12V输入产品		145	180	kHz		
开关频率	15V输入产品		90	180	kHz		
开关频率	24V、48V输入产品		110		kHz		
温度特性							
参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
工作温度范围	温度≫85℃降额使用	-40		105	$^{\circ}\mathbb{C}$		
储存温度		-50		130	$^{\circ}\!\mathbb{C}$		
温升	5V 产品			30	$^{\circ}\mathbb{C}$		
	其他产品			30	$^{\circ}\!\mathbb{C}$		
冷却	自然冷却						

没有特殊说明所有规格参数是在25℃下测的。





www.gztoppower.com TEL:020-62162688 EMAIL:sales@gztoppower.com 第 3 页 共 4 页






# 安装要求





## 包装管外形尺寸

14Pin DIP



单位:毫米,未标注之公差: ±0.5毫米

管长 (DIP) : 520毫米 ±2毫米 管长 (SIP) : 520毫米 ±2毫米

管装数量: 25PCS

## 焊接信息及注意事项

- 1. 该系列适合无铅波峰焊接,最高温度 300℃ 10 秒,也可以适用于有铅波峰焊接。
- 2. 输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您的电路中负载实际所输功率确实较小,请在输出端并联一个适当阻值的电阻以增加负载,或选 用敝公司的额定输出功率较小的产品。

www.gztoppower.com TEL:020-62162688 EMAIL:sales@gztoppower.com 第 4 页 共 4 页